



Specificaties

Kiezer

- Overzicht
- Aansluitschema

Installateurs portaal

- Overzicht
- Programmeren
- App gebruikers aanmaken

App



Specificaties


- Dual-SIM elke SIM is multi roaming
- Klaar voor 5G
- 10 minuten polling van de verbinding
- Online 24/7 apparaat management en real time status
- Betrouwbare doormelding naar bijna elke meldkamer via SIA of Contact ID
- Wordt ondersteund door elke paneel via dial capture of de digitale ingangen
- EN54-21 gekeurd
- 4 ingangen & 2 uitgangen vrij programmeerbaar
- Voeding 12 tot 29 volt DC
- Stroom verbruik standby 50mA en maximale piek 200mA
- Afmetingen 63x90x32 mm
- Gewicht 73g zonder antenne
- Kleur rood



Kiezer



- + Voeding positief
- Voeding negatief
- IN 1 Brand storing
- IN 2 Brand alarm
- IN 3 Brand supervisie
- IN 4 Sprinkler actief
- OUT 1 Open collector uitgang 300mA
- OUT 2 Open collector uitgang 300mA
- RING PSTN aansluiting voor dial capture vanuit de centrale **Niet aansluiten op de vaste telefoon lijn !!!!**
- TIP PSTN aansluiting voor dial capture vanuit de centrale **Niet aansluiten op de vaste telefoon lijn !!!!**



Standaard zijn de ingangen ingesteld als normaal gesloten contacten.

Dus wanneer deze gesloten zijn is de kiezer in rust en bij een onderbreking van de – wordt er een alarm gecreëerd.

De uitgangen staan standaard op een puls van 1000 ms en deze kunnen maximaal 300 mA schakelen.

Alle instellingen kunnen gewijzigd worden in het de installateurs portaal



Installateurs portaal

Dit is de URL voor de installateurs portaal. Log hier in met de verkregen inloggegevens

<https://admin.m2mservices.com/Admin/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAdmin%2fWEBClientAdmin%2fClientAdminDevices.aspx>

Dubbel klik op het IMEI nummer van de kiezer welke je wilt monitoren/programmeren.

The screenshot shows a web interface for managing M2M devices. It features a top navigation bar with 'Settings' and 'Events' tabs, and a status bar with 'Auto Sync', 'Reload', and 'Close' buttons. The main content area is divided into several sections, each highlighted with a red box and a red arrow pointing to a number:

- 1:** A red box highlights the top status bar, which includes a signal strength indicator, a battery level indicator (13.86V), and several status icons (IN1, IN2, IN3, IN4, OUT1, OUT2).
- 2:** A red box highlights the 'Device Details' section, which contains fields for Account Name, Device Label, Serial No, Prepayment, IMEI, Version, Last Comm, and Sync State. There are also links for 'Advanced Actions...' and 'Advanced Settings...'.
- 3:** A red box highlights the 'Reporting settings' section, which includes fields for Account No, Part. Nos, Dealer, and Dial capture, along with a 'Report to' field.
- 4:** A red box highlights the 'SIM Settings' section, which is divided into 'Slot 1 - Primary SIM' and 'Slot 2 - Backup SIM' settings, including fields for In Use, MSIS, ICCID, APN, and Mode. There is also a 'Settings' sub-section with a 'Deactivate device' link.
- 5:** A red box highlights the 'End User Accounts' section, which includes fields for Users and Notifications, along with a link for 'End User Accounts...'.

- 1: Status van het apparaat en ingangen
- 2: Apparaat details
- 3: Meldkamer gegevens
- 4: Simkaart gegevens en status
- 5: Eindgebruiker app instellingen



| Mode: | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | LATCH1 | OUT2 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| N.O. (No Gnd): | 137399999 | 111099999 | 111399999 | 120099999 | | | (QXYZGGCCC) |
| N.C. (Gnd): | 337399999 | 311099999 | 311399999 | 320099999 | | | (QXYZGGCCC) |
| SMS: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| N.O. (No Gnd): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (QXYZGGCCC) |
| N.C. (Gnd): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (QXYZGGCCC) |

Enable online settings:

Deze optie moet aangezet worden om alle optie te kunnen wijzigen

Default SIM:

Hier staan alle gegevens van de simkaart

Parameters:

Hier staan alle gegevens van de kiezer

Redirection:

Protocol

Hier kun je aangeven met welk protocol hij moet doormelden.

- SIA
- Contact ID

Redirect

Hier wordt aangegeven naar welke meldkamer de kiezer door meldt

COM1:

Tunnel ???

Event ???

Baud ???

Mode ???



Alarm:

Acc No

Dit is het promnummer van de kiezer. Wanneer "from panel" aanstaat neemt hij het promnummer over van het paneel welke hij ontvangt via de PSTN aansluiting

Part. 1-4

Je kunt meerdere partities met meerdere promnummer door laten melden

Test

Hier kun je de kiezer een test melding laten sturen, het enige wat gedaan moet worden is de SIA of Contact ID code invullen

SIA: **RP**

Contact ID: **602**

Battery

Mode: staat standaard op voltage

Low: Sia code **YT**
CID code **302**

OK: Sia code **YR**
CID code **302**

Delay: Vertragingstimer standard 60 sec.

Tresh: De waarde waarbij er een melding verstuurd moet worden.

Mainpower:

Mode: staat standaard op voltage

Low: Sia code **YP**
CID code **314**

OK: Sia code **YQ**
CID code **314**

Delay: Vertragingstimer standard 60 sec.

Tresh: De waarde waarbij er een melding verstuurd moet worden.

Connection:

Channel change

Deze optie geeft aan wanneer een simkaart van provider wisselt.

OP1: Sia code **YG**
CID code **357**

OP2: Sia code **YG**
CID code **357**

Connection Alarm

Dit is voor een verbindingssuitval

ERR: Sia code **YC**
CID code **350**

OK: Sia code **YK**
Sia code **350**



DTMF Dial

Telefoonlijnfout

ERR: Sia code **LT**
CID code **352**

OK: Sia code **LR**
CID code **352**

PINS:

IN1

Deze staat standaard geconfigureerd als Brand storing

N.O. Sia code **FT**
CID code **373**

N.C. Sia code **FJ**
CID code **373**

IN2

Deze staat standaard geconfigureerd als Brand alarm

N.O. Sia code **FA**
CID code **110**

N.C. Sia code **FH**
CID code **110**

IN3

Deze staat standaard geconfigureerd als Brand supervisie

N.O. Sia code **FS**
CID code **200**

N.C. Sia code **FR**
CID code **200**

IN4

Deze staat standaard geconfigureerd als Sprinkler actief

N.O. Sia code **SA**
CID code **113**

N.C. Sia code **SH**
CID code **113**

OUT1

Deze staat standaard ingesteld op gepulsed 1000 MS


OUT2

Deze staat standaard ingesteld op gepulsed 1000 MS



Je kunt deze uitgangen instellen op:

| | |
|-----------|--|
| Disable | Uitgeschakeld |
| OUT1 | Puls 1000 MS |
| Latched | Vergrendeld tik aan tik uit |
| Keyswitch | Dan wordt de uitgang geschakeld doormiddel van een code (voor alarmsystemen) |



Om de SIA of Contact ID in te vullen moet je op het potloodje achter de code drukken.

SIA

| | |
|------|--------|
| Code | Zone |
| FA | 1099 |
| OK | Cancel |

Contact ID

| Type | Code | Part. | Zone/User |
|-------|--------|-------|-----------|
| Event | 373 | 01 | 001 |
| OK | Cancel | | |

Template Aanmaken

Wanneer alle instellingen naar wens staan kun je deze opslaan en hier ook een template van maken om deze in de volgende kiezer te laden.

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|------|----------------|-------|
| Signal Level | Load Template | Save As Template | Save | Save And Close | Close |
|--------------|---------------|------------------|------|----------------|-------|

SMS

Het sms gedeelte in de kiezer is uitgeschakeld.

De kiezer kan dus geen smsjes sturen wel pushmeldingen naar de app



App gebruikers aanmaken:

The screenshot shows the 'Settings' page for a device. It includes sections for Device Details, Reporting settings, SIM Settings, and End User Accounts. The 'End User Accounts...' link is circled in red.

Hier kun je een nieuwe gebruiker aanmaken, bestaande gebruiker toevoegen, gebruiker verwijderen, gebruiker bewerken, rechten aanpassen en email notificaties toevoegen.

| Alarm UserID | Name | LoginName | Language | Devices | Enabled | Locked | User Access |
|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| 502 | Brand kiezer | | Dutch | 1 | True | False | |
| 503 | Support | | Dutch | 2 | True | False | |

Toolbar: Create New User Add Existing User Remove User Edit User Edit Permissions Reload Notifications Close



App:

De app voor de eindgebruiker is:

RControl

De klant kan inloggen met de bijgeleverde username en wachtwoord of met het aangemaakte account in de installateurs portaal.



RControl

M2M Services Ltd

100K+ Downloads | PEGI 3

[Install](#) [Add to wishlist](#)

You don't have any devices

De app voor de installateur is:

RControl admin

Je kunt hier met dezelfde gegevens inloggen dan op de installateurs portaal



RControl Admin

M2M Services Ltd

3.1★ 66 reviews | 5K+ Downloads | Iedereen

[Installeren](#) [Aan verlanglijstje toevoegen](#)

Je hebt geen apparaten