



PowerSeries Pro 1.0 Radiated Power Chart

Use this document in conjunction with the PowerSeries Pro Reference Manual available online from the DSC website at [www.dsc.com](http://www.dsc.com).

**Effective Radiated Power Chart (ERP)**

Device Type	915 MHz	Power Variable	Transmission Power [dBm]	
			Max ERP (dBm)	Min ERP (dBm)
Wireless PowerG Smoke Detector	PG9926	Yes	14	-26
Wireless PowerG Smoke and Heat Detector	PG9916	Yes	14	-26
Wireless PowerG Carbon Monoxide Detector	PG9913	Yes	16.8	-23.2
Wireless PowerG PIR Motion Detector	PG9904P	Yes	11.7	-28.3
Wireless PowerG PIR Motion Detector with Integrated Camera	PG9934P	Yes	17.32	-22.68
Wireless PowerG Curtain PIR Motion Detector	PG9924	Yes	19.62	-20.38
Wireless PowerG Dual Technology (PIR & MW) Motion Detector	PG9984P	Yes	5.6	-34.4
Wireless PowerG Mirror Optic PIR Motion Detector	PG9974P	Yes	11.92	-28.04
Wireless PowerG Outdoor PIR Motion Detector	PG9994	Yes	11.7	-28.3
Wireless PowerG Glass Break Detector	PG9912	Yes	18.63	-21.37
Wireless PowerG Shock Detector	PG9935	Yes	22.09	-17.91
Wireless PowerG Flood Detector	PG9985	Yes	14	-26
Wireless PowerG Temperature Detector	PG9905	Yes	14	-26
Wireless PowerG 4-Button Key	PG9939	No	-5.28	Same as Max.
Wireless PowerG 4-Button Key	PG9929	No	12.93	Same as Max.
Wireless PowerG Indoor Siren	PG9901	Yes	12	-28
Wireless PowerG Outdoor Siren	PG9911	Yes	14.03	-25.97
Wireless PowerG Repeater	PG9920	Yes	11.24	-28.76
Wireless PowerG Door/Window Contact	PG9975	Yes	14	-26
Wireless PowerG Door/Window Contact with Auxiliary Output	PG9945	Yes	7.1	-14.9
Wireless PowerG Panic Key	PG9938	No	4.59	Same as Max.
Wireless PowerG 2-Button Key	PG9949	No	4.59	Same as Max.
Wireless PowerG PIR Motion Detector	PG9914	Yes	13.86	-8.14
Wireless PowerG Ceiling Mount PIR Detector – Short Range	PG9862	Yes	15.17	-24.83
Wireless PowerG Ceiling Mount PIR Detector – Long Range	PG9872	Yes	15	-25
Wireless PowerG Recessed Door Contact	PG9307	Yes	12.98	-9
Wireless PowerG Outdoor Door Contact	PG9312	Yes	14.8	-7.2
Wireless PowerG Outdoor Curtain PIR	PG9902	Yes	14.8	-25.2
Wireless PowerG Smoke/Heat Detector	PG9936	Yes	9.37	-12.63
Wireless PowerG CO Detector	PG9933	Yes	12.6	9.4
Wireless PowerG Magnetic Contact	PG9309	Yes	14	-6
Wireless PowerG Vanishing Contact	PG9303	Yes	7	-13

PowerSeries Pro 1.0 Tableau de la puissance rayonnée efficace (PRE)

Utilisez ce document en accompagnement du manuel de référence PowerSeries Pro disponible en ligne sur le site Web DSC à l'adresse [www.dsc.com](http://www.dsc.com).

**Tableau de la puissance rayonnée efficace (PRE)**

Type de dispositif	915 MHz	Puissance variable	Puissance transmise [dBm]	
			Max PRE (dBm)	Min PRE (dBm)
Détecteur de fumée sans fil PowerG	PG9926	Oui	14	-26
Détecteur de fumée et de chaleur sans fil PowerG	PG9916	Oui	14	-26
Détecteur de gaz CO sans fil PowerG	PG9913	Oui	16,8	-23,2
Détecteur de mouvement PIR sans fil PowerG	PG9904P	Oui	11,7	-28,3
Détecteur de mouvement PIR sans fil PowerG avec caméra intégrée	PG9934P	Oui	17,32	-22,68
Détecteur de mouvement PIR sans fil pour rideau PowerG	PG9924	Oui	19,62	-20,38
Détecteur de mouvement sans fil à double technologie (PIR et MW) PowerG	PG9984P	Oui	5,6	-34,4
Détecteur de mouvement PIR sans fil à miroir optique PowerG	PG9974P	Oui	11,92	-28,04
Détecteur de mouvement d'extérieur PIR sans fil PowerG	PG9994	Oui	11,7	-28,3
Détecteur de bris de glace sans fil PowerG	PG9912	Oui	18,63	-21,37
Détecteur de choc sans fil PowerG	PG9935	Oui	22,09	-17,91
Détecteur d'inondation sans fil PowerG	PG9985	Oui	14	-26
Détecteur de température sans fil PowerG	PG9905	Oui	14	-26
Touche à 4 boutons sans fil PowerG	PG9939	Non	-5,28	égale à max.
Touche à 4 boutons sans fil PowerG	PG9929	Non	12,93	égale à max.
Sirène d'intérieur sans fil PowerG	PG9901	Oui	12	-28
Sirène d'extérieur sans fil PowerG	PG9911	Oui	14,03	-25,97
Répétiteur sans fil PowerG	PG9920	Oui	11,24	-28,76
Contact de porte/fenêtre sans fil PowerG	PG9975	Oui	14	-26
Contact de porte/fenêtre sans fil PowerG avec sortie auxiliaire	PG9945	Oui	7,1	-14,9
Touche panique sans fil PowerG	PG9938	Non	4,59	égale à max.
Touche à 2 boutons sans fil PowerG	PG9949	Non	4,59	égale à max.
Détecteur de mouvement PIR sans fil PowerG	PG9914	Oui	13,86	-8,14
Détecteur PIR sans fil à montage au plafond PowerG – Courte portée	PG9862	Oui	15,17	-24,83
Détecteur PIR sans fil à montage au plafond PowerG – Longue portée	PG9872	Oui	15	-25
Contact de porte encastré sans fil PowerG	PG9307	Oui	12,98	-9
Contact de porte d'extérieur sans fil PowerG	PG9312	Oui	14,8	-7,2
PIR de rideau d'extérieur sans fil PowerG	PG9902	Oui	14,8	-25,2
Détecteur de fumée/chaleur sans fil PowerG	PG9936	Oui	9,37	-12,63
Détecteur de gaz CO sans fil PowerG	PG9933	Oui	12,6	9,4
Contact magnétique sans fil PowerG	PG9309	Oui	14	-6
Contact de disparition sans fil PowerG	PG9303	Oui	7	-13

PowerSeries Pro 1.0 Tabla de potencia radiada efectiva (ERP)

Utilice esta guía conjuntamente con el Manual de referencia PowerSeries Pro disponible en línea del sitio web de DSC en [www.dsc.com](http://www.dsc.com).

**Tabla de potencia radiada efectiva (ERP)**

Tipo de dispositivo	915 MHz	Potencia variable	Potencia de transmisión [dBm]	
			Máx. ERP (dBm)	Mín. ERP (dBm)
Detector de humo inalámbrico PowerG	PG9926	Sí	14	-26
Detector de humo y calor inalámbrico PowerG	PG9916	Sí	14	-26
Detector de monóxido de carbono inalámbrico PowerG	PG9913	Sí	16.8	-23.2
Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG	PG9904P	Sí	11.7	-28.3
Detector de movimiento PIR inalámbrico con cámara integrada PowerG	PG9934P	Sí	17.32	-22.68
Detector de movimiento PIR inalámbrico de cortina PowerG	PG9924	Sí	19.62	-20.38
Detector de movimiento inalámbrico con tecnología dual (PIR & MW) PowerG	PG9984P	Sí	5.6	-34.4
Detector de movimiento PIR inalámbrico de óptica de espejo PowerG	PG9974P	Sí	11.92	-28.04
Detector de movimiento PIR inalámbrico para exterior PowerG	PG9994	Sí	11.7	-28.3
Detector de rotura de cristal inalámbrico PowerG	PG9912	Sí	18.63	-21.37
Detector de choque inalámbrico PowerG	PG9935	Sí	22.09	-17.91
Detector de inundación inalámbrico PowerG	PG9985	Sí	14	-26
Detector de temperatura inalámbrico PowerG	PG9905	Sí	14	-26
Llave inalámbrica de 4 botones PowerG	PG9939	No	-5.28	Igual que máx.
Llave inalámbrica de 4 botones PowerG	PG9929	No	12.93	Igual que máx.
Sirena interior inalámbrica PowerG	PG9901	Sí	12	-28
Sirena exterior inalámbrica PowerG	PG9911	Sí	14.03	-25.97
Repetidor inalámbrico PowerG	PG9920	Sí	11.24	-28.76
Contacto inalámbrico para puerta/ventana PowerG	PG9975	Sí	14	-26
Contacto inalámbrico para puerta/ventana con salida auxiliar PowerG	PG9945	Sí	7.1	-14.9
Llave inalámbrica de pánico PowerG	PG9938	No	4.59	Igual que máx.
Llave inalámbrica de 2 botones PowerG	PG9949	No	4.59	Igual que máx.
Detector de movimiento PIR inalámbrico PowerG	PG9914	Sí	13.86	-8.14
Detector PIR inalámbrico para montaje en techo PowerG - de corto alcance	PG9862	Sí	15.17	-24.83
Detector PIR inalámbrico para montaje en techo PowerG - de largo alcance	PG9872	Sí	15	-25
Contacto inalámbrico empotrable para puerta PowerG	PG9307	Sí	12.98	-9
Contacto inalámbrico exterior para puerta PowerG	PG9312	Sí	14.8	-7.2
Detector PIR inalámbrico exterior de cortina PowerG	PG9902	Sí	14.8	-25.2
Detector de humo y calor inalámbrico PowerG	PG9936	Sí	9.37	-12.63
Detector de CO inalámbrico PowerG	PG9933	Sí	12.6	9.4
Contacto magnético inalámbrico PowerG	PG9309	Sí	14	-6
Contacto oculto inalámbrico PowerG	PG9303	Sí	7	-13

## Gráficos de eficácia e potência (ERP)

Tipo de dispositivo	915 MHz	Variável de potência	Potência de transmissão [dBm]	
			Máx. ERP (dBm)	Mín. ERP (dBm)
Detector de fumaça sem fio PowerG	PG9926	Sim	14	-26
Detector de fumaça e calor sem fio PowerG	PG9916	Sim	14	-26
Detector de monóxido de carbono sem fio PowerG	PG9913	Sim	16,8	-23,2
Detector de movimento PIR sem fio PowerG	PG9904P	Sim	11,7	-28,3
Detector de movimento PIR sem fio PowerG com câmara integrada	PG9934P	Sim	17,32	-22,68
Detector de movimento de cortina PIR sem fio PowerG	PG9924	Sim	19,62	-20,38
Detector de movimento sem fio PowerG com tecnologia Dual (PIR & MW)	PG9984P	Sim	5,6	-34,4
Detector de movimento sem fio PIR de espelho óptico PowerG	PG9974P	Sim	11,92	-28,04
Detector de movimento sem fio PIR para ambientes externos PowerG	PG9994	Sim	11,7	-28,3
Detector de quebra de vidro sem fio PowerG	PG9912	Sim	18,63	-21,37
Detector de choque sem fio PowerG	PG9935	Sim	22,09	-17,91
Detector de inundação sem fio PowerG	PG9985	Sim	14	-26
Detector de temperatura sem fio PowerG	PG9905	Sim	14	-26
Controle de quatro botões sem fio PowerG	PG9939	Não	-5,28	Mesmo que Máx.
Controle de quatro botões sem fio PowerG	PG9929	Não	12,93	Mesmo que Máx.
Sirene para ambiente interno sem fio PowerG	PG9901	Sim	12	-28
Sirene para ambiente externo sem fio PowerG	PG9911	Sim	14,03	-25,97
Repetidor sem fio PowerG	PG9920	Sim	11,24	-28,76
Contato porta/janela PowerG sem fio	PG9975	Sim	14	-26
Contato de porta/janela sem fio com saída auxiliar PowerG	PG9945	Sim	7,1	-14,9
Tecla de pânico sem fio PowerG	PG9938	Não	4,59	Mesmo que Máx.
Controle de dois botões sem fio PowerG	PG9949	Não	4,59	Mesmo que Máx.
Detector de movimento PIR sem fio PowerG	PG9914	Sim	13,86	-8,14
Detector PIR sem fio com montagem no teto PowerG – De curto alcance	PG9862	Sim	15,17	-24,83
Detector PIR sem fio com montagem no teto PowerG – De longo alcance	PG9872	Sim	15	-25
Contato de porta sem fio embutido PowerG	PG9307	Sim	12,98	-9
Contato de porta sem fio para ambientes externos PowerG	PG9312	Sim	14,8	-7,2
Detector PIR de cortina sem fio para ambientes externos PowerG	PG9902	Sim	14,8	-25,2
Detector de fumaça/calor sem fio PowerG	PG9936	Sim	9,37	-12,63
Detector de CO sem fio PowerG	PG9933	Sim	12,6	9,4
Contato magnético sem fio PowerG	PG9309	Sim	14	-6
Contato magnético de desaparecimento sem fio PowerG	PG9303	Sim	7	-13