

ECO-DIM.07 Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Druk/draaiknop
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/ Amazon Alexa)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 0-200W led
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN en MAX afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geschikt voor 90% van alle dimbare led lampen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. afdekraam en dimmerknop



Merk	EcoDim	
Vermogen	0-200W led	
Voltage (input)	220-240VAC	
Dimtechniek	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic	
Bediening	Druk/Draai en domotica systeem	
Protocol	Z-Wave Plus	
Inbouwmaat in mm	70,6x70,6x33mm	
Garantie	2 jaar	
Geschikte merken afdek materiaal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berker by Hager ✓ Gira ✓ Kopp ✓ Niko 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Busch-Jaeger ✓ JUNG ✓ Merten by Schneider ✓ PEHA
Geschikte domotica / apps	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Google Assistant/Home (via Z-Wave hub) ✓ Homey ✓ homee ✓ WINK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FIBARO ✓ Futurehome ✓ VERA