



## Centrale d'intrusion avec applications innovantes

## Donnez plus de possibilités et de sécurité à votre entreprise avec l'IQ Pro

IQ Pro n'est pas seulement un système d'alarme, c'est un système de sécurité et d'automatisation puissant conçu pour les entreprises. Grâce à l'intégration pour des composants câblés et la connectivité sans fil PowerG, l'IQ Pro a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises actuelles.



## Deux centrales en une

IQ Pro associe la fiabilité du câblage à la flexibilité des connexions sans fil PowerG au sein d'une centrale robuste. Avec huit zones câblées intégrées et la possibilité de les étendre à 128, IQ Pro offre une polyvalence inégalée en matière de configuration du système de sécurité.



## Technologie de chiffrement et portée PowerG

Bénéficiez de la meilleure sécurité grâce à la technologie PowerG et sa gamme de produits de sécurité sans fil. Profitez d'une portée de communication supérieure et d'un cryptage sécurisé pour garantir le plus haut niveau de sécurité pour votre entreprise.





## L'application professionnelle IQ Installer

L'installation de l'IQ Pro est un jeu d'enfant grâce à l'interface d'installation que propose l'IQ Installer, disponible sur l'App Store ou sur Google Play Store. N'importe quel installateur peut configurer l'IQ Pro en suivant le même processus intuitif que celui des centrales IQ4.



## Boucles adressables MX

Raccordez tous vos appareils à l'aide d'un seul câble et simplifiez votre installation grâce aux boucles adressables MX. Rationalisez votre processus d'installation tout en maintenant les niveaux de sécurité les plus stricts.



## Toujours connecté, Toujours aussi fiable

IQ Pro est équipée de communicateurs à deux voies qui prennent en charge les connexions LTE et Wi-Fi/Ethernet. Profitez de la fiabilité que procurent plusieurs voies de communication pour garantir une connectivité fluide.



## Secteurs cibles

IQ Pro est conçu pour répondre aux besoins de divers secteurs d'activité, y compris :

- Commerces
- Secteur de la santé
- Bureaux commerciaux
- Industrie et éducation
- Grandes résidences

Découvrez l'avenir de la sécurité des entreprises avec l'IQ Pro, où la fiabilité rencontre les possibilités.



## Au-delà de la sécurité

IQ Pro repousse les limites traditionnelles en matière de sécurité. Exploitez tout le potentiel de l'automatisation afin de simplifier les processus métier de vos clients et de gagner en efficacité et en sécurité au quotidien.



## Optimisée par Alarm.com®

Avec l'intégration d'IQ Pro et d'Alarm.com®, vous allez pouvoir bénéficier d'une technologie de pointe et simplifiée. Avec la possibilité d'accueillir jusqu'à 1 000 utilisateurs, la sécurité et l'automatisation de votre entreprise est entre de très bonnes mains.

A screenshot of the Alarm.com website. The top navigation bar includes 'ALARM.COM', 'For Home', 'For Business', and 'Resources'. A search icon and a 'Log Out' button are also visible. The main content area features a large orange banner with the text 'Get Alarm.com' and a sub-headline: 'Equip your home or business with a customized, professionally monitored system, installed and supported by a licensed service provider in your area.' To the right of the banner is an image of a technician installing a device. Below the banner, there are two numbered steps: '1. PICK YOUR SERVICE PROVIDER' and '2. PROFESSIONAL SYSTEM DESIGN'. A large orange arrow with the text 'Let's go' and a right-pointing arrow is positioned at the bottom right of the content area.



## Adapté à vos besoins d'entreprise

- 128 zones
- 8 partitions
- 1 000 utilisateurs
- Certifications commercial UL, EN classe 2 et Incert
- Gestion améliorée de la consommation d'énergie
- Fonctionnalité de boucle pour composants adressable MX (Convient pour : MX975, MX974, MX862, MX922)



## Accès facile aux informations importantes du système

Programmez les composants, mettez à jour les logiciels, testez votre système et gérez vos utilisateurs. Accédez à l'historique des événements en accédant rapidement à la de configuration de l'IQ Pro.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Connectivité

Configuration de zones	Jusqu'à 128 zones, entièrement supervisées 41 groupes de capteurs
Zones adressables	Selon la capacité maximale de zones de la centrale, avec le module d'extension HSM3105 pour la technologie adressable MX
Zones câblées	Normalement fermées, normalement ouvertes, SEOL (fin de ligne simple), DEOL (fin de ligne double) 8 zones sur la carte, extensibles selon la capacité maximale de zones de la centrale avec HSM2108
Zones sans fil	PowerG : connexion sans fil bidirectionnelle de 868 MHz, de longue portée, protocole sécurisé et chiffré
Télécommandes ou porte-clés sans fil	Prend en charge 32 télécommandes et porte-clés sans fil max.
Pendentifs d'alarme panique	Jusqu'à 120
Sorties programmables	4 intégrées, 128 à basse tension avec HSM2208, 16 à haute tension avec HSM2204

### Sources d'alimentation

Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe : 230 V c.a., 60 Hz, 1,2 A
Alimentations supplémentaires	4 alimentations électriques supplémentaires max. (HSM2300 ou HSM2204)

### Informations générales

Utilisateurs	Jusqu'à 1 000 utilisateurs Codes maître, installateur, détaillant, invité, contrainte et utilisateur Codes à 4 ou 6 chiffres
Partitions	Jusqu'à 8 partitions
Prise en charge de claviers	Jusqu'à 16 claviers câblés Jusqu'à 5 claviers sans fil, IQ Remote PowerG inclus
Supervision du système	Problèmes et défauts : alimentation secteur, zones, incendie, communication, batterie faible, brouillage RF, auxiliaire, module, système
Prise en charge de communicateurs	Prise en charge de deux communicateurs, à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou Ethernet embarquée ; communication secondaire via une connexion radio cellulaire intégrée
Services à distance	Intégration dans Alarm.com, connectivité au cloud
Signalement au centre de surveillance	Signalement au centre de surveillance par le biais d'Alarm.com via SIA ou CID
Programmation locale	Sur smartphone via l'interface installateur locale connectée au Wi-Fi
Historique des événements	Capture, stocke et signale jusqu'à 200 événements
Certification	EN catégorie 2, certification SBSC/FG/F&P
Processeur	Qualcomm Snapdragon 8 cœurs SOM (System On a Module) doté de 16 Go de mémoire Flash NAND
Réseau	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac deux bandes 2,4/5 GHz, avec fonction de routeur intégrée Ethernet 10/100Mb Cellulaire LTE CAT4 (bandes 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (hors réseau FirstNet)
Dimensions (L x l x h)	IQ Pro (boîtier en métal) : 482,5 x 305 x 124 mm IQ Pro P (boîtier en plastique) : 397,5 x 304 x 92 mm
Poids	IQ Pro (boîtier en métal) : 4,5 kg (sans piles) IQ Pro P (boîtier en plastique) : 1,7 kg (sans piles)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C