

Bel naar het systeem, het systeem zal opnemen met een pieptoon
 Druk * om deze te stoppen
 Voer u gebruikerscode in afgesloten met een #
 En daarna 1 van onderstaande commando's
 Het systeem zal daarna vertellen wat hij heeft gedaan.

Kort samengevat

+316123456780 bellen
 Pieptoon *
 1111 # (bevestigingstoon)
 Commando

	Command	Single Partition Keying Sequence	All Partitions Keying Sequence / Partition Disable
1	Disarming	[*]→[1]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[1]→[#]
2	Arming <u>Home</u>	[*]→[2]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[2]→[#]
3	Arming <u>Home-Instant</u>	[*]→[2]→[1]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[2]→[1]→[#]
4	Arming <u>Away</u>	[*]→[3]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[3]→[#]
5	Arming <u>Away-Instant</u>	[*]→[3]→[1]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[3]→[1]→[#]
6	Arming <u>Away-Latchkey</u>	[*]→[4]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[4]→[#]
7	Arming <u>Away-Instant-Latchkey</u>	[*]→[4]→[1]→[#]	[*]→[0]→[partition]→[4]→[1]→[#]
8	Review status of specific partition (Voice version only) (*)		[*]→[0]→[partition]→[9]→[#]
9	Activating PGM output	[*]→[5]→[0]→ [0]→[1]→[#]	[*]→[5]→[device No.]→[1] →[#]
10	Deactivating PGM output	[*]→[5]→[0]→ [0]→[0]→[#]	[*]→[5]→[device No.]→[0] →[#]
11	Two-way voice communication (Voice version only) (see sub-par. C)	[*]→[7]→[#]	[*]→[7]→[#]
12	Recorded message playback	[*]→[8]→[1] →[#]	[*]→[8]→[1] →[#]
13	Recorded message start record	[*]→[8]→[2] →[#]	[*]→[8]→[2] →[#]
14	Recorded message stop record	[*]→[8]→[3] →[#]	[*]→[8]→[3] →[#]
15	Recorded message erase message	[*]→[8]→[4] →[#]	[*]→[8]→[4] →[#]
16	Investigating system status (Voice version only)	[*]→[9]→[#]	[*]→[9]→[#]
17	Quit (end communication)	[*]→[9]→[9]→[#]	[*]→[9]→[9]→[#]

Luisteren